



LED DRIVER PARA FOCO VARY



Aplicaciones

Instalaciones de interiores, en oficinas, pasillos, salas de clases, departamentos, clínicas, hospitales, centros comerciales.

Características técnicas

POTENCIA DE SALIDA: 13-18W

CORRIENTE DE SALIDA NOMINAL: 280mA

ENTRADA NOMINAL: 180-260Vac, 50/60Hz

FACTOR DE POTENCIA: >0.95

TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA: 40-63Vdc

RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO: -10°C hasta +40°C

DIMENSIONES: 90 x 37 x 20mm

DIMEABLE: NO

Código

Descripción

9158	LED DRIVER PARA FOCO VARY 18W
9306	LED DRIVER DIMEABLE PARA FOCO VARY 18W
9111	LED DRIVER DIMEABLE PARA PANEL VIENA 48W

ILUMINA LIMITADA

Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa
Teléfono: 222371651 / 222379124

www.zingg.cl

ilumina@zingg.cl

Whatsapp: +56954187903

